

Os motores foram re-codificados em conjuntos com seus componentes fixadores (MCR02/MCR03). Basta solicitar o código do motor de acordo com a necessidade do cliente e tabela de aplicação. Nova capacidade de carga para modelos MTI45.



* Chave de regulagem, controle remoto e MCR'S acompanham o motor. Códigos individuais serão comercializados somente em caso de reposição: MCR02, MCR03, CMR-01L, BOT01

■ Informações Técnicas para Especificação

Informações técnicas para especificação																		
Material Nº	Acionamento		Voltagem		Carga (kg)		Ø (mm)		Torque (Nm)		Velocidade (RPM)		Corrente (A)			Potência (W)	Peso (kg)	
	Botoeira	Controle	120V/60Hz	230V/50Hz	23-33	45	35	45	10	20	16	18	0,65	0,7	1,2	1,3		150
MTI33220B	■			■	■		■		■		■		■				■	1,74
MTI33110B	■			■	■		■		■		■		■				■	1,74
MTI33110C		■		■	■		■		■		■		■		■		■	2,14
MTI33220C		■		■	■		■		■		■		■				■	2,14
MTI45220C		■		■		■	■		■		■		■				■	2,42
MTI45110C		■		■		■	■		■		■		■		■		■	2,42
MTI45220B	■			■	■		■		■		■		■				■	1,94
MTI45110B	■			■	■		■		■		■		■				■	1,94

OBS: Modelos MTI33220B/MTI33110B/MTI33110C/MTI33220C suportam até 23 Kg com eixo de 60 mm e 33 Kg com eixo de 40 mm.

CÓDIGO COMERCIAL ANTIGO INDIVIDUAL	CÓDIGO COMERCIAL ANTIGO DO CONJUNTO	CÓDIGO COMERCIAL ATUAL CONJUNTO COMPLETO
SMI02L	MTI10L + MCR02	MTI45220C-U
SMI03L	MTI11L + MCR03	MTI45220B-U
SMI04L	MTI12L + MCR03	MTI45110B-U
SMI05L	MTI13L + MCR02	MTI45110C-U
SMI06L	MTI06L + MCR03	MTI33220B-U
SMI07L	MTI07L + MCR03	MTI33110B-U
SMI08L	MTI08L + MCR02	MTI33110C-U
SMI09L	MTI09L + MCR02	MTI33220C-U

Usar estes códigos

Para acessar os vídeos de configuração dos motores acesse <http://www.rotofermax.com.br/pt/videos>